

DC-6203-BK
DC-6203-WH

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Ensemble complet de carillon avec deux boutons poussoirs non lumineux
- Inclus : 1 carillon pour porte, 2 boutons poussoirs et 1 transformateur 16 Volts / 10 watts
- Timbre à deux tons pour votre entrée principale (Ding Dong)
- Timbre à un ton pour votre entrée secondaire (Dong)
- Dimensions : 10 1/4" x 4 1/4" x 2 3/8" H
- Couleurs : BK-Noir, WH-Blanc

INSTALLATION

- Couper le courant électrique avant de procéder à votre installation
- Installer le bouton poussoir avec du fil 12 V à votre entrée principale ainsi que votre entrée secondaire, 2 vis sont incluses pour chaque installation des boutons poussoirs
- Le carillon est relié à un transformateur 16 V (aucune pile requise)
- Remettre le courant électrique



CLIENT :
PROJET :
DATE :